

СЧЕТЧИК ПРОГРАММНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ Ф5264

№ _____

ПАСПОРТ

Счетчик программный реверсивный Ф5264 (в дальнейшем - счетчик) предназначен для:
счета электрических сигналов и других величин, преобразованных в электрические
сигналы, в прямом и обратном направлениях с учетом знака;

численного интегрирования разности двух независимых последовательностей
электрических сигналов с учетом знака;

выработки командных сигналов при достижении в счетчике наперед заданного числа,
хранящегося в электронном запоминающем устройстве (ЗУ);

осуществления операции частотного деления входных сигналов;

формирования заданного числа импульсных сигналов.

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Диапазон частот входных сигналов в режиме счета по входам "А" и "Б" в отдельности от 10 до 10^6 Hz при синусоидальных сигналах и от 0 до 10^6 Hz - при импульсных сигналах.

1.2. Диапазон частот входных сигналов в режиме счета по входам "А" и "Б" одновременно (совмещенный режим) от 10 до 10^6 Hz при синусоидальных сигналах и от 0 до 10^6 Hz - при импульсных сигналах.

1.3. Диапазон входных напряжений 1 - 30 V .

1.4. Предел допускаемой погрешности при счете по любому из двух каналов в отдельности ± 1 , при счете в совмещенном режиме ± 2 .

1.5. Счетчик имеет ЗУ для записи и хранения двадцати шестirazрядных десятичных чисел (двадцать программ) со знаком.

1.6. Счетчик имеет выходные сигналы отработки каждой из двадцати программ.

1.7. Частота счета при отработке программ от 10 до 10^4 Hz при синусоидальных сигналах и от 0 до 10^4 Hz - при импульсных сигналах.

1.8. Коэффициент деления при работе счетчика в режиме делителя частоты и количество импульсов при работе счетчика в режиме формирования заданного числа импульсов устанавливается в пределах от 2 до 999999.

1.9. Питание счетчика осуществляется от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) V , частотой $(50 \pm 0,5)$ Hz .

1.10. Потребляемая мощность не превышает 40 V·A.

1.11. Габаритные размеры, не превышают 440 x 160 x 410 mm.

1.12. Масса счетчика не более 12 kg.

Обозначение	Наименование и условное обозначение	Количество	Примечание
3.419.038	Счетчик программный реверсивный Ф5246 В том числе:	1 шт.	
5.500.230	Кабель с высокочастотными разъемами	3 шт.	
5.500.190	Кабель со штекерами	2 шт.	
5.574.01Н	Зажим	4 шт.	
	Тройник СР-50-95Ф	1 шт.	
	Вилка 2PM30КПН32Ш1В1	1 шт.	
	Вилка 2PM39КПН45Ш2В1	1 шт.	
	Запасные предохранители ПМ1	2 шт.	
3.419.038ТО	Счетчик программный реверсивный Ф5264 Техническое описание, инструкция по эксплуатации	1 экз.	
3.419.038ПС	Счетчик программный реверсивный Ф5264 Паспорт	1 экз.	
3.419.038РД	Счетчик программный реверсивный Ф5264 Руководство по текущему ремонту	1 экз.	

Примечание. Руководство по текущему ремонту поставляется по требованию потребителя.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

3.1. Счетчик программный реверсивный Ф5264 соответствие техническим условиям, требованиям заказ-наряда и признав годным для эксплуатации.



Дата изготовления

Контролер ОТК

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 18 месяцев со дня ввода счетчика в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления счетчика ;

4.2. Изготовитель в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно заменяет или ремонтирует счетчик, если он за этот срок выйдет из строя или снизит показатели качества ниже установленных норм.

Безвозмездная замена или ремонт производится при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации счетчика, указанных в техническом описании и инструкции по эксплуатации и при сохранности клейм.