



ПАСПОРТ

НА МИЛЛИАМПЕРМЕТР 9513 № _____
АМПЕРМЕТР 9514 № _____
ВОЛЬТМЕТР 9515 № 49724

I. НАЗНАЧЕНИЕ

Миллиамперметр 9513, амперметр 9514, вольтметр 9515 предназначены для измерения переменного и постоянного тока и напряжения.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс точности 0,5.

Конечные значения рабочей части шкалы и области частот указаны в табл. I.

Таблица I

Наименование и обозначение прибора	Конечное значение рабочей части шкалы	Нормальная область частот, Гц	Расширенная область частот, Гц
Миллиамперметр 95I3	10 мА	40-60	не имеет
	20 мА		60-200
	40 мА		60-400
	25 мА	40-100	100-500
	50; 100 мА		100-1000
	50 мА	40-100	100-1000
	100 мА		100-2000
	200 мА		100-1000
Амперметр 95I4	0,25 А	40-100	100-1500
	0,5; 1 А		100-2000
	1; 2 А	40-100	100-2000
	2,5; 5 А	40-60	60-1500
	5 А	40-100	100-2000
Вольтметр 95I5	10 А	40-60	60-1500
	1,5 В	45-55	не имеет
	3 В	40-60	не имеет
	7,5 В	40-60	60-200
	15 В	40-60	60-400
	7,5 В	40-60	60-150
	15; 30 В		60-200
	60 В		60-400
	75; 150 В	40-100	100-400
	300; 600 В		

Габаритные размеры и масса приборов не превышают значений, указанных в табл. 2.

Таблица 2

Наименование и обозначение прибора	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Миллиамперметр 85I3	140x195x96	1,3
Амперметр 85I4	140x195x105	1,3
Вольтметр 85I5	140x195x92	1,2

В приборе применены растяжки из платино-серебряного сплава марки Г общей массой 0,0025 г. и серебро в виде покрытия марки Ср 999,9 общей массой 0,012 г.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Прибор I шт.
 Калиброванные провода КП Па-60 ГОСТ 1609-67
 (только для вольтметра на 1,5; 3; 7,5; 15В) I пара
 Техническое описание и инструкция по эксплуатации . . . I экз.
 Паспорт I экз.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор соответствует ТУ 25-04-1370-76.

Штамп
ОТК

Дата изготовления " 26.12.14 г.

Контролер ОТК

Прибор на основании результатов поверки, проведенной органами Госстандарта, признан годным для эксплуатации.

М.П.

Дата поверки " 03 КВІ 2015

Государственный поверитель



5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии - 12 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию, но не более 10 месяцев со дня отгрузки его с завода-изготовителя.

Изготовитель в течение срока гарантии безвозмездно заменяет или ремонтирует прибор, если он за этот срок выйдет из строя или снизит показатели своего качества ниже установленных норм.

Безвозмездная замена или ремонт производится при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации прибора, указанных в инструкции по эксплуатации, и при сохранности клейм.

6. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

(заполняются заводом-изготовителем)