

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ

Ш78

ПАСПОРТ

2.008.000 ПС

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Преобразователь измерительный (в дальнейшем преобразователь) Ш78 предназначен для преобразования сигналов термоэлектрических преобразователей и сигналов напряжения постоянного тока в унифицированный сигнал постоянного тока 0 плюс 5mA или напряжения постоянного тока 0 плюс 10 V.

1.2. Номинальное значение выходного сигнала 0-5mA

1.3. Тип термопреобразователя ТХК

1.4. Условное обозначение номинальной статической характеристики преобразования НСХ ХК(L)

1.5. Диапазон преобразования 0-400°C

1.6. Класс точности преобразователя 0,4

1.7. Электрическое питание должно осуществляться от сети переменного тока с напряжением 220V частоты 50Hz, или напряжением 240V частоты 60Hz, или от источника постоянного тока напряжением 48V. Коэффициент пульсации 5%.

1.8. Потребляемая мощность преобразователя от сети переменного тока не превышает 6 VA, от источника постоянного тока не превышает 3 W.

1.9. Средний срок службы преобразователя не менее 10 лет.

1.10. Масса преобразователя не более 5 кг.

1.11. Содержание драгметаллов:
золото – 0,1404717 г.
серебро – 0,03708029 г.
палладий – 0,06478 г.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Преобразователь измерительный Ш78 2.008.000	- 1 шт.
Розетка 2 РТТ 20КУЭ5ГВ ГЕ0.364.120Т	- 1 шт.
Кронштейн 8.080.006	- 2 шт.
Болт М6Х25.36.029 ГОСТ 7805-70	- 2 шт.
Шайба 6.65Г.029 ГОСТ 6402-70	- 2 шт.
Шайба 6.04.029 ГОСТ 10450-78	- 2 шт.
Паспорт	- 1 экз.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Преобразователь измерительный Ш78 заводской номер 6631 соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Технологический прогон 100 ч.

Дата выпуска 21.05.19



Представитель ОТК 

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие Ш78 требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

4.3. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня ввода преобразователя в эксплуатацию.

4.4. Предприятие – изготовитель регистрирует все предъявленные рекламации, их краткое содержание и меры, принятые по рекламациям.