

№
ВОЛЬТМЕТР
ПОСТОЯННОГО ТОКА
ВПТ-028

Диапазон измеряемого
напряжения
от 0,0 до 99,9 Вольт
Погрешность измерения.... $\pm 0,1V$
Напряжение питания.... $7,5 \div 25V$
Потребляемый ток..... $< 20mA$

Красный провод - плюс питания.
Черный провод - минус питания.
Белый провод - вход измеряе-
мого напряжения.

На вход подается плюс
измеряемого напряжения по
отношению к минусу питания.

Для измерения напряжения
бортовой сети автомобиля (12В
или 24 В) необходимо
измерительный вход соединить
с красным проводом (плюс
питания).

ВОЛЬТМЕТР
ПОСТОЯННОГО ТОКА
ВПТ-036

Диапазон измеряемого
напряжения
от 0,0 до 99,9 Вольт
Погрешность измерения.... $\pm 0,1V$
Напряжение питания.... $7,5 \div 25V$
Потребляемый ток..... $< 20mA$

Красный провод - плюс питания.
Черный провод - минус питания.
Белый провод - вход измеряе-
мого напряжения.

На вход подается плюс
измеряемого напряжения по
отношению к минусу питания.

Для измерения напряжения
бортовой сети автомобиля (12В
или 24 В) необходимо
измерительный вход соединить
с красным проводом (плюс
питания).

ВОЛЬТМЕТР
ПОСТОЯННОГО ТОКА
ВПТ-056

Диапазон измеряемого
напряжения
от 0,0 до 99,9 Вольт
Погрешность измерения.... $\pm 0,1V$
Напряжение питания.... $7,5 \div 25V$
Потребляемый ток..... $< 20mA$

Красный провод - плюс питания.
Черный провод - минус питания.
Белый провод - вход измеряе-
мого напряжения.

На вход подается плюс
измеряемого напряжения по
отношению к минусу питания.

Для измерения напряжения
бортовой сети автомобиля (12В
или 24 В) необходимо
измерительный вход соединить
с красным проводом (плюс
питания).

ВОЛЬТМЕТР
ПОСТОЯННОГО ТОКА
ВПТ-08

Диапазон измеряемого
напряжения
от 0,0 до 99,9 Вольт
Погрешность измерения.... $\pm 0,1V$
Напряжение питания.... $7,5 \div 25V$
Потребляемый ток..... $< 20mA$

Красный провод - плюс питания.
Черный провод - минус питания.
Белый провод - вход измеряе-
мого напряжения.

На вход подается плюс
измеряемого напряжения по
отношению к минусу питания.

Для измерения напряжения
бортовой сети автомобиля (12В
или 24 В) необходимо
измерительный вход соединить
с красным проводом (плюс
питания).